

**Attrezzature per fibra ottica PROMAX**  
Tutta la strumentazione necessaria per FTTH

### Tipo di fibra ottica in base al colore del buffer/rivestimento

Fibra ottica single-mode (SM)
Fibra ottica multimodale (MM)
Fibra MM 50/125 µm ottimizzata per laser 10 Gigabit
Codice colore obsoleto per fibra ottica MM
Usata occasionalmente per indicare la fibra ottica a polarizzazione mantenuta

### Codifica a colori dei connettori

PC	Principalmente utilizzato per fibre SM, ma talvolta anche per fibre PM
APC	Non disponibile per fibre MM
PC	Connettori per fibre MM da 50 µm
PC	Connettori per fibre MM da 62,5 µm
PC	Connettori per fibre monomodali
	Alta potenza ottica, utilizzato per collegare laser di pompaggio esterni o pompe Raman

**Tutorial PROMAX gratuito**  
Come eseguire la giunzione per fusione in 5 minuti!  
Sansona il codice QR o visita [www.youtube.com/PROMAXElectronics](http://www.youtube.com/PROMAXElectronics)

### Codice Colore della Fibra TIA/ETA-598-A

Posizione	Colore rivestimento	Posizione	Colore rivestimento
1	Blu	13	Blu con striscia nera
2	Arancione	14	Arancione con striscia nera
3	Verde	15	Verde con striscia nera
4	Marrone	16	Marrone con striscia nera
5	Ardesia	17	Ardesia con striscia nera
6	Bianco	18	Bianco con striscia nera
7	Rosso	19	Rosso con striscia nera
8	Nero	20	Nero con striscia gialla
9	Giallo	21	Giallo con striscia nera
10	Viola	22	Viola con striscia nera
11	Rosa	23	Rosa con striscia nera
12	Acquamarina	24	Acquamarina con striscia nera