

VISTA FRONTAL
FRONT VIEW
VUE DE FACE



SALIDAS * OUTPUTS * SORTIES



ENTRADAS * INPUTS * ENTRÉES



Pulsar para seleccionar
Press to select
Appuyer pour sélectionner

CONEXIONADO * CONNECTION * CONNEXION



Conector de alimentación USB

- ① **USB Power input connector**
Connecteur d'entrée d'alimentation USB



- ② **Cable jack (RCA-amarillo) + adaptador BNC / RCA**
Jack cord (RCA yellow) + BNC / RCA adapter
Câble jack (RCA jaune) + adaptateur BNC / RCA

- ③ **Pulsar para seleccionar**
Press to select
Appuyer pour sélectionner



- ④

Ajustes / Settings / Réglages

Fuente de la señal:
Signal Source:
Source de Signal:

RF → ... → CCTV

ESPECIFICACIONES

- Señal TVI / AHD / CVI a HDTV / HDMI hasta 1080p
- Formato de salida HDMI: 720P @ 50 / 60Hz, 1080P @ 50 / 60Hz
- La salida de señal predeterminada del convertidor es HDMI / VGA, se puede cambiar a VGA / BNC pulsando el botón
- Sistema de entrada de vídeo: NTSC / PAL (detección automática y adaptativa)
- Compatible con HDCP, HDMI 1.4
- Interfaz de entrada AHD de señal analógica HD
- Interfaz de salida HDMI de señal digital HD (720P @ 60Hz / 1080p @ 60Hz)
- Adaptador de corriente de 5-12 V DC
- Soporta señal AHD 500 m
- Compatible con la versión HDMI 1.4 y anteriores
- Soporte de audio e imagen de salida de forma sincronizada
- Salida de vídeo sin pérdida de señal.

SPECIFICATIONS

- *TVI/AHD/CVI signal to HDTV / HDMI up to 1080p*
- *HDMI output format: 720P@50/60Hz, 1080P@ 50 / 60Hz*
- *Default signal output of the converter is HDMI / VGA, it can be switched to VGA / BNC by pushing button*
- *Video input system: NTSC / PAL (Automatic detection and adaptive)*
- *Compatible with HDCP, HDMI 1.4*
- *Provides HD analog signal AHD input interface*
- *Provides HD digital signal HDMI (720P@60Hz/1080p@60Hz) output interface*
- *Provides power adapter 5-12 V DC interface*
- *Support AHD signal 500 m*
- *Support HDMI 1.4 version and compatible below*
- *Support audio and image synchronously output*
- *Support video output smoothly ,without signal loss, screen polarized and screen shaking*

SPÉCIFICATIONS

- Signal TVI / AHD / CVI vers HDTV / HDMI jusqu'à 1080p
- Format de sortie HDMI: 720P @ 50 / 60Hz, 1080P @ 50 / 60Hz
- La sortie de signal par défaut du convertisseur est HDMI / VGA, elle peut être commutée sur VGA / BNC en appuyant sur le bouton
- Système d'entrée vidéo: NTSC / PAL (Détection automatique et adaptative)
- Compatible avec HDCP, HDMI 1.4
- Dispose d'une interface d'entrée AHD de signal analogique HD
- Fournit un signal numérique HD HDMI (720P @ 60Hz / 1080p @ 60Hz) sur l'interface de sortie
- Dispose d'une prise d'alimentation 5-12 V DC
- Compatible avec signal AHD 500 m
- Compatible avec la version HDMI 1.4
- Audio et vidéo synchrones en sortie, sans perte de signal